

## Паспорт

**Лотки для крепления Zero-U-аксессуаров,  
серии S3000/D9000  
ИДФУ.305424.307 ПС**

**ISO  
9001**



### 1. Описание

Лоток для крепления Zero-U-аксессуаров (далее – изделие) предназначен для использования в качестве вертикальных лотков для организации кабелей (вертикальная установка 19" организаторов, крепление жгутов стяжками), а также может быть использован для крепления вертикальных блоков распределения питания безынструментальным способом.

Изделие выполнено из листовой оцинкованной стали толщиной 1,2 мм.  
Цвет изделия черный (RAL 9005).

## 2. Лотки для крепления Zero-U-аксессуаров, серии S3000/D9000, коды

Код	Наименование
60A-11-62-31BL	Лоток для крепления Zero-U-аксессуаров, 42U серия S3000/D9000
60A-11-64-31BL	Лоток для крепления Zero-U-аксессуаров, 47U серия S3000/D9000

## 3. Технические характеристики

Модификация	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг
60A-11-62-31BL	1870	115	1,5	1,88	2,1
60A-11-64-31BL	2085			2,08	2,7

## 4. Комплект поставки

Лоток для крепления Zero-U-аксессуаров поставляется в количестве одна штука вместе с комплектом крепежа.

Индивидуальная упаковка – полиэтиленовая пленка, групповая упаковка – картонная коробка по 8 лотков в каждой.

Комплект поставки:

- Лоток Zero-U – 1 шт.;
- комплект крепежа – 6 шт.;
- паспорт – 1 шт.

Компонент крепежа	Название компонента	Обозначение
	Винт M6 × 12	A
	Гайка M6	B
	Гайка M6 с защелкой	C
	Шайба пружинная зубчатая	D
	Саморез 4,2 × 9,5	F

## 5. Руководство по монтажу

### ВНИМАНИЕ!

Перед началом установки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Руководство по монтажу предназначено для лиц, имеющих соответствующую квалификацию, позволяющую правильно укомплектовать распределительные шкафы электрическими, электронными, механическими и пневматическими устройствами, установить и смонтировать шкаф на требуемом месте установки и корректно его подключить.

## **Необходимый инструмент:**

- крестовая отвертка.

Освободите достаточное пространство для складирования деталей устанавливаемого изделия. Место монтажа должно быть очищено от пыли и посторонних предметов.

Перед началом установки убедитесь в наличии всех принадлежностей согласно пункту 4 настоящего паспорта.

Извлеките лоток и компоненты крепежа из упаковки.

Для удобства дальнейшей работы удалите упаковку с места установки.

Поместите в каркас лотка гайки (В или С), исходя из модели шкафа.

Затем установите лоток Zero-U, закрепив его винтами (А), используя шайбы (D).

В отдельных модификациях шкафов лоток Zero-U крепится саморезами (F).

При необходимости дополнительной фиксации лотка также используйте саморезы (F).

## **6. Меры безопасности**

Производя установку лотков для крепления Zero-U-аксессуаров, персонал должен пользоваться только исправным инструментом и индивидуальными средствами защиты (перчатки, спецодежда).

Подключение и техническое обслуживание оборудования должно производиться только квалифицированным специалистом в соответствии с правилами установки.

## **7. Условия транспортировки, хранения и утилизации**

**7.1.** Изделие не содержит в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации. Изделие не содержит в своем составе драгоценных металлов.

**7.2.** Условия транспортирования по группе 5 ГОСТ 15150-69 всеми видами наземного транспорта в закрытых отсеках, исключающих воздействие атмосферных осадков, при температуре от 223 до 323 К (от минус 50 до 50 °С) и относительной влажности воздуха до 98 % без образования конденсата, при температуре окружающего воздуха 298 К (25 °С).

**7.3.** Условия хранения по группе 2 (С) ГОСТ 15150-69.

**7.4.** Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

## **8. Гарантийные обязательства**

**8.1.** Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

**8.2.** После истечения гарантийного срока предприятие-изготовитель обеспечивает платную поставку запасных частей и принадлежностей в течение всего срока службы изделия.

**8.3.** Компания Eurolan гарантирует соответствие лотка для крепления Zero-U-аксессуаров заявленным характеристикам и требованиям стандартов в течение 12 месяцев с момента приобретения изделия у официального поставщика на территории РФ.

## **9. Условия гарантийного обслуживания**

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает компания Eurolan либо официальный дистрибутор продукции Eurolan на территории Российской Федерации. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность Eurolan.

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, покупателю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также для замены на исправные) полностью укомплектованными, без механических повреждений и следов воздействия агрессивных веществ и растворителей.