

**HIKVISION®**



## **ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**


Расширитель шины MBUS на 8 шлейфов/зон

**DS-PM-M18**

 [www.hikvision.ru](http://www.hikvision.ru)

# DS-PM-M18

## Физические интерфейсы



## Спецификации

	DS-PM-M18
Входы	8
Токовый контроль шлейфа	Адресный
Температура	-10 — +55°C
Материал	Металл
Габариты	74 x 133 x 27 мм

\*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

\*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.)
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.